





PD2 360 UP Master 1C

Détecteur de présence 1 canal, blanc

No E: 535 930 215

plus disponible

Description du produit


- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énérgetique
- 1 Canal (libre de potentiel) pour pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables

Fiche technique PD2 360 UP Master 1C







Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection





Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Type de raccordement Charges capacitives	Borne enfichable oui
Charges capacitives	oui
Charges capacitives Fréquence secteur [Hz]	oui 50 - 60
Charges capacitives Fréquence secteur [Hz] Type de tension	oui 50 - 60 AC
Charges capacitives Fréquence secteur [Hz] Type de tension Tension d'alimentation	oui 50 - 60 AC
Charges capacitives Fréquence secteur [Hz] Type de tension Tension d'alimentation Caractéristiques de capteur	oui 50 - 60 AC 230 V (+/- 10 %)
Charges capacitives Fréquence secteur [Hz] Type de tension Tension d'alimentation Caractéristiques de capteur Modèle	oui 50 - 60 AC 230 V (+/- 10 %) Détecteur de présence





RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
2000
(durée de pause réglable)
0 A (max. 200 μs)
min
00 W (cos φ=1)
s
5 °C - +55 °C
00 ss

Tél: +41 43 844 80 80,Fax: +41 43 844 80 81 info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch CHE-107.897.036 MWST

Page 3 / 4


Fiche technique PD2 360 UP Master 1C






Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe




Fonctionnement Master-Master




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement Master-Slave




Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonction à impulsion sur minuterie



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF