



PD2 MAX mit AP-Gehäuse

Lichtgruppen



Sporthalle mit Präsenzmelder PD2 MAX

Anwendungsbeschreibung:

Eine Sporthalle soll lückenlos mit Präsenzmeldern überwacht werden. Für die höchstmögliche Energieeinsparung wird eine halbautomatische Steuerung installiert. Das Licht muss immer von Hand über einen Taster eingeschaltet werden und löscht danach automatisch.

Objektdaten:

Typ: 3-Fach-Sporthalle
Abmessungen: L 50 x B 30 m, Raumhöhe: 7 m

Beleuchtung:

3 separat geschaltete Lichtgruppen mit EVG

Geräteeinstellungen PD2:

Nachlaufzeit R1: 15 min.
Helligkeitsschaltwert R1: 1000 Lux

Anschluss/Schaltung:

Master-Slave-Schaltung pro Halle mit Taster zur manuellen Steuerung