





RC-plus 130/S

Bewegungsmelder 10A, schwarz


E-Nr: 5 359 400 55.

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Mit 130° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz für die Überwachung von schmalen Grundstücken, Wegen, Zufahrten, Hauseingängen etc.
- Impulsfunktion serienmässig
- Unterkriechschutz
- Licht ein- bzw. ausschaltbar über Fernbedienung
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC


Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas





Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

...... Unterkriechschutz

- - - Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10





Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Material und Bauform	
Farbe	schwarz
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Schraubklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	130
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1
Fernbedienbar	IR-RC, IR-RC Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja
max. Einschaltstrom	max. 30 EVG
max. Nachlaufzeit	16 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	II


Datenblatt RC-plus 130/S






Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied




SCHALTBILD FEHLT




Parallelbetrieb




Normalbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



Zubehör



F2 CM/S nicht mehr lieferbar

Strahler für Bewegungsmelder RC-plus next, schwarz E-Nr: 924 350 907

Preis brutto exkl. MwSt.: 51.00 CHF



IR-RC

IR-Fernbedienung E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-RC Mini

IR-Fernbedienung, klein E-Nr: 535 949 025

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1

Entstörkondensator Mini E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF